

● 動作確認済ディスプレイ(OLED)

白 WEH001602AWPP5N00000

青 WEH001602ABPP5N00000

赤 WEH001602ARPP5N00000

* 動作確認済OLED使用時は、Vo端子3.3Vをショートする。

*VR1は、LCD実装時のコントラスト調整用

LCD用バックライト端子は基板上に有りません。

Vo	ディスプレイ電源電圧設定 5V/3.3Vどちらかショートする。
5V	ディスプレイ電源電圧5V
3.3V	ディスプレイ電源電圧3.3V

JP1	JP2	DAC名設定
オープン	オープン	EM-DAC 4493 OCT
ショート	オープン	EM-DAC 4493 HEX
オープン	ショート	
ショート	ショート	

入力

IN SW		INSELa	INSELb	INSELc
1	OPT1	L	L	L
2	OPT2	H	L	L
3	COAX	L	H	L
4	USB	H	H	L

サウンドコントロール

SC SW		SCa	SCb	SCc
1	1	L	L	H
2	2	H	L	H
3	3	L	H	H
4	4	H	H	H
5	5	L	L	L

出力 (DA入出力)

OUT SW		OUTa	OUTb	OUTc	OUTDSD
1	PCM Sharp	L	L	H	H
2	PCM Slow	H	L	H	H
3	PCM SDSharp	L	H	H	H
4	PCM SDSlow	H	H	H	H
5	PCM SSlow	L	L	L	H
6	PCM LDS	H	L	L	H
7	DSDa	L	L	H	L
8	DSDb	H	L	H	L

EMaudio EMISUKE
EM-DAC DIR5 SW
EM-DAC 4493 OCT/HEX
2018/08
HOKKAIDO JAPAN

