



**EMaudio EMISUKE
EM-DAC EXT ADP USB
2017/03
HOKKAIDO JAPAN**

*INSW...入力選択スイッチ
U12,4番がLでUSB1を選択、H(オープン)でUSB2を選択

*JP1,JP2...未使用、オープンで使用

OUT端子 HDMIコネクター

端子番号	信号名	
1	SDATA-	I2S:DATA
2	GND	DSD:DSDR
3	SDATA+	
4	BCLK+	I2S:BCK
5	GND	DSD:DCLK
6	BCLK-	
7	LRCK-	I2S:LRCK
8	GND	DSD:DSDL
9	LRCK+	
10	SCLK+	I2S:MCK
11	GND	DSD:MCK
12	SCLK-	
13	DSD	PCM:L DSD:H
14	MUTE	ERR:H NoERR:L
15	FS0	*1 FS情報出力
16	FS1	
17	GND	
18	POW	+3.3V 最大50mA
19	GND	

*1 FS情報

FS1	FS0	I2S(DSD=L)	DSD(DSD=H)
L	L	*2	DSD64
L	H	*2	DSD128
H	L	*2	DSD256
H	H	32K-384K *2	DSD512

*2 PCM再生時はH/Hを出力