

EM-TUBE EQ4 ver1 公開部品表

6AK5/5654/403A,B(408A) CR EQ

EMaudio / EMISUKE
初版 2018/07

記号	品名	必要数量	基板のみ 同封品	部品セット 同封品	記事 部品セット同封品情報
EQ部					
V1-6	6AK5 / 403A / 5654など	6			真空管
	220Ω 1/2W	4		○	
	100KΩ 1/2W	2		○	
	47KΩ 1/2W	2		○	
	47KΩ 2W	4		○	
	100Ω 2W	2		○	
	20KΩ 1/2W	2		○	
	11KΩ 1/2W	2		○	
	470KΩ 1/2W	2		○	
	0.47uF 250V	2		○	MKT1813
	100uF 25V	4		○	ニチコンFG
	1uF 250V	2		○	MKT1813
	0.022uF 50V	2		○	フィルム
	8200pF 50V	2		○	フィルム
BUF部					
V7,8	6AK5 / 403A / 5654など	2			真空管
	1MΩ 1/2W	4		○	
	1KΩ 1/2W	2		○	
	51KΩ 2W	2		○	
	100Ω 2W	2		○	
	0.47uF 250V	2		○	MKT1813
	0.1uF 250V	2		○	MKT1813
PU部					
	3.9KΩ 2W	2		○	
	22uF 400V	2		○	ルビコンPX
基板					
	190mm × 120mm	1	○		
V1-8	真空管ソケット	8			MT7基板用
	タレット端子	24			金メッキ品 穴径1.6mm

- ・基板の抵抗穴間隔は全て15mm
- ・V1-8に408A使用可能、ヒーター電圧20V
- ・BUF部未使用(未実装)で使用する場合、R31,32を**KΩとする