

Mar-09

EM-DVOL 8816 ver1.0 AMP部品表

| 記号            | 品名         | 添付数  | 記事                   |
|---------------|------------|------|----------------------|
| <b>半導体</b>    |            |      |                      |
| U1            | 6116S06M   | 1未添付 | タキオニクス社より購入の事 制御用CPU |
| U2            | 6116S06M   | 1未添付 | 基板切り離しモノラル使用時実装      |
| U3,4          | MAS6116    | 2    | デジタルボリューム            |
| U5-8          | NJM5532    | 4    | オーディオ用OPアンプ          |
| U9,10         | DRV134     | 2    | バランス ライン ドライバー       |
| U11,12        | ISO7240ADW | 2    | GNDアイソレータ            |
| TR1,2         | DTC143TS   | 2    |                      |
| <b>ダイオード</b>  |            |      |                      |
| D1-4          | 1N4007     | 4    | 整流用                  |
| <b>コンデンサー</b> |            |      |                      |
| C1-6          | 0.1uF,50V  | 6    | 積層セラミック              |
| C7,8          | 0.1uF,50V  | 2未添付 | ノイズ除去用通常時未実装         |
| C9,10         | 0.1uF,50V  | 2未添付 | 基板切り離しモノラル使用時実装      |
| C11-27        | 22uF,63V   | 17   | 電解コン(25V以上)          |
| C28,29        | 100uF,25V  | 2    | オーディオ用電解コン(BP)       |
| C30,31        | 47uF,35V   | 2    | 電解コン(16V以上)          |
| C32           | 22uF,63V   | 1未添付 | 基板切り離しモノラル使用時実装      |
| <b>抵抗</b>     |            |      |                      |
| R1            | 47K,1/4W   | 1    | カーボン(黄紫橙金)           |
| R2            | 1K,1/4W    | 1    | 金属(茶黒黒茶茶)            |
| R3,4          | 47K,1/4W   | 2    | 金属(黄紫黒赤茶)            |
| R5-8          | 1K,1/4W    | 4    | 金属(茶黒黒茶茶)            |
| R9-14         | 24Ω,1/4W   | 6    | 金属(赤黄黒金茶)            |
| R15-20        | 100Ω,1/4W  | 6    | 金属(茶黒黒黒茶)            |
| R21-28        | 2K,1/4W    | 8    | 金属(赤黒黒茶茶)            |
| R29,30        | 100K,1/4W  | 2    | 金属(茶黒黒橙茶)            |
| R31,32        | 1K,1/4W    | 2    | 金属(茶黒黒茶茶)            |
| R33           | 47K,1/4W   | 1未添付 | 基板切り離しモノラル使用時実装      |
| R34           | 1K,1/4W    | 1未添付 | 基板切り離しモノラル使用時実装      |
| <b>その他</b>    |            |      |                      |
| RL1-4         | G6K        | 4    | 信号用リレー               |
|               | 8P IC ソケット | 1    | CPU用                 |
| 基板            | 80mm×200mm | 1    | 金メッキ品                |