

EM-EQ3 Ver1部品表

EMaudio / EMISUKE

初版 2017/12

修正 2018/01

修正 2020/10

記号	品名	必要数量	基板のみ 同封品	部品セット 同封品	TRセット 同封品	記事 (部品セット同封品)
U1,2	NE5532 / NJM5532	2		○	○	(NE5532)
Q1-4	2SA970 / KSA992	4		○	○	ペア (2SC970-GR)
Q5-8	2SC2240 / KSC1845	4		○	○	ペア (2SC2240-GR)
Q9-20	2SK369/2SK371	12		○	○	ペア BL又はVランク使用
Q21,22	2SC2655L-Y	2		○	○	(2SC2655L-Y)
Q23,24	2SC2655L-Y	2		○	○	(2SC2655L-Y)
Q25,26	2SA1020L-Y	2		○	○	(2SA1020L-Y)
ZD1,2	HZ4ALL	2		○	○	3.6Vツェナーダイオード 代替BZX55B3V6 / BZX79-B3V6
D1-6	1N4148	6		○	○	
C1,2	220pF 50V	2		○		フィルム、マイカ、(スチロール)
C3-6	0.1uF 50V	4		○		積層セラミック
C7-10	0.1uF 50V	4		○		フィルム
C11,12	1uF 50V	2		○		BP電解 φ5mm
C13,14	22uF 25V	2		○		BP電解 φ6.3mm
C15,16	1500pF 50V	2		○		フィルム (スチロール)
C17,18	0.018uF 50V	2		○		フィルム (ニッセイMTF)
C19,20	0.056uF 50V	2		○		フィルム (ニッセイMTF)
C21-24	220uF 25V	4		○		電解 φ10mm
C25,26	0.01u 50V	2		○		フィルム (ニッセイMTF)
R1-6	100Ω 1/4W	6		○		
R7,8	47K 1/4W	2		○		
R9,10	6.2K 1/4W	2		○		
R11-14	390Ω 1/2W	4		○		小型品 1/4Wサイズ
R15,16	24K 1/4W	2		○		
R17,18	20Ω 1/4W	2		○		
R19,20	4.3K 1/4W	2		○		
R21-26	120Ω 1/2W	6		○		小型品 1/4Wサイズ
R27,28	6.8Ω 1/2W	2		○		小型品 1/4Wサイズ
R29,30	100Ω 1/2W	2		○		小型品 1/4Wサイズ
R31-34	13K 1/4W	4		○		
R35-38	4.7Ω 1/2W	4		○		小型品 1/4Wサイズ
R39,40	220Ω 1/4W	2		○		
R41,42	470K 1/4W	2		○		
R43-46	470Ω 1/2W	4		○		小型品 1/4Wサイズ
R47,48	510Ω 1/4W	2		○		
R49-52	68K 1/4W	4		○		
R53,54	46.4K 1/4W	2		○		
R55,56	4.22K 1/4W	2		○		
R57,58	360K 1/4W	2		○		
RL1,2	941H-2C-24D	2		○		秋月電子で販売
基板	110mm x 130mm	1	○			