

真空管出力DAC タイプA 部品表
赤字は、タイプBとの相違部品

| 記号 | 品名 | 数量 | 記事 |
|------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| 半導体 | | | |
| 1 U1 | TC9245N | 1 | DIR |
| 2 U2 | 74HC04 | 1 | |
| 3 U3 | 74HC153 | 1 | |
| 4 U4 | 74HC139 | 1 | |
| 5 U5 | 74HC07 | 1 | |
| 6 U6 | PCM1710U | 1 | BB製 1bit D/A |
| 7 U7 | OPA2134 | 1 | オーディオ用高性能OPアンプ |
| 8 U11 | TOTX178 | 1未添付 | 光送信モジュール |
| 9 U8 | TORX178 | 1 | 光受信モジュール |
| 10 U9,10 | TORX178 | 2未添付 | 光受信モジュール |
| 11 U12 | 7805 | 1 | +5Vレギュレータ |
| 12 U13 | 7905 | 1 | -5Vレギュレータ |
| 13 U14 | 7806 | 1 | +6Vレギュレータ |
| 14 TR1 | 2SC3890 | 1 | トランジスタ |
| ダイオード | | | |
| 15 D1-2 | 1S2076A | 2 | スイッチング用 |
| 16 D3-5 | AM1510 | 3 | 1500V1.5A ブリッジ |
| 17 DZ1,2 | RD75E | 2 | 0.5W,75Vツェナー |
| インダクター | | | |
| 18 L1 | 13uH | 1 | |
| 19 L2 | 47uH | 1 | |
| 20 L3,4 | 47uH | 2未添付 | |
| コンデンサー | | | |
| 21 C1,2 | 25V,0.1uF | 2 | 積層セラミック |
| 22 C3-5 | 25V,0.1uF | 3未添付 | 積層セラミック |
| 23 C6-17 | 25V,0.1uF | 12 | 積層セラミック |
| 24 C18 | 25V,0.1uF | 1未添付 | 積層セラミック |
| 25 C19 | 16V,150uF | 1 | 低ERS電解 |
| 26 C20-22 | 25V,15uF | 3 | サンヨーOSコンデンサー |
| 27 C23,24 | 25V,10uF | 2 | サンヨーOSコンデンサー |
| 28 C25,26 | 25V,15uF | 2 | サンヨーOSコンデンサー |
| 29 C27,28 | 16V,10uF | 2 | オーディオ用電解コン ニチコンMUSE |
| 30 C29,30 | 50V,2700pF | 2 | (272)無誘導フィルム |
| 31 C31,32 | 50V,330pF | 2 | (331)無誘導フィルム |
| 32 C33 | 50V,0.047uF | 1 | (473)フィルム |
| 33 C34 | 25V,220pF | 1 | (221)セラミック |
| 34 C35 | 25V,47pF | 1 | (470)セラミック |
| 35 C36 | PLL調整用 | 1未添付 | (100pF-2200pF)フィルム |
| 36 C37,38 | 50V,0.47uF | 2 | (474)フィルム |
| 37 C39,40 | 350V,2.2uF | 2 | (225)無誘導フィルム |
| 38 C41,42 | 400V,2.2uF | 2 | 電解 |
| 39 C43-46 | 200V,100uF | 4 | 電解 |
| 40 C47-49 | 25V,1000uF | 3 | 電解 |
| 41 C50-52 | 10V,1000uF | 3 | 電解 |
| 42 C53,54 | 25V,220uF | 2 | オーディオ用電解コン ニチコンMUSE |
| 43 C55 | 400V,0.1uF | 1 | (2G104)フィルム |
| 抵抗 | | | |
| 44 R1 | 75 ,1/4W | 1 | 金属 (紫緑黒金茶) |
| 45 R2 | 10K,1/4W | 1 | 金属 (茶黒黒赤茶) |
| 46 R3 | 100K,1/4W | 1 | 金属 (茶黒黒橙茶) |
| 47 R4 | 62K,1/4W | 1 | 金属 (青赤黒赤茶) |
| 48 R5-7 | 750 ,1/4W | 3 | 金属 (紫緑黒黒茶) |

真空管出力DAC タイプA 部品表
赤字は、タイプBとの相違部品

| 記号 | 品名 | 数量 | 記事 | |
|----|------------|---------------|------|-------------|
| 49 | R8,9 | 47K,1/4W | 2 | カーボン (黄紫橙金) |
| 50 | R10,11 | 5.6K,1/4W | 2 | 金属 (緑青黒茶茶) |
| 51 | R12,13 | 3.9K,1/4W | 2 | 金属 (橙白黒茶茶) |
| 52 | R14,15 | 10K,1/4W | 2 | 金属 (茶黒黒赤茶) |
| 53 | R16,17 | 100 ,1/4W | 2 | 金属 (茶黒黒黒茶) |
| 54 | R18,19 | 1M,1/4W | 2 | 金属 (茶黒黒黄茶) |
| 55 | R22,23 | 22K,1/2W | 2 | カーボン (赤赤橙金) |
| 56 | R20,21 | 1K,1/2W | 2 | カーボン (茶黒赤金) |
| 57 | R24,25 | 1K,1/4W | 2 | 金属 (茶黒黒茶茶) |
| 58 | R26,27 | 100K,1/4W | 2 | 金属 (茶黒黒橙茶) |
| 59 | R28 | 4.7K,1W | 1 | 酸金 (黄紫赤金) |
| 60 | R29 | 300 ,1W | 1 | 酸金 (橙黒茶金) |
| 61 | R30 | 100K,2W | 1 | 酸金 (茶黒黄金) |
| 62 | RP | | 1未添付 | 使用LEDにより選択 |
| 63 | RE | | 1未添付 | 使用LEDにより選択 |
| 64 | RF | | 1未添付 | 使用LEDにより選択 |
| 65 | RC | | 1未添付 | 使用LEDにより選択 |
| | その他 | | | |
| 66 | 放熱器 | | 1 | TO-220用 |
| 67 | 3 ネジ | | 1 | |
| 68 | 基板 | 100mm × 250mm | 1 | |
| 69 | 真空管 | 5670W | 1 | GE製 |
| 70 | ソケット | 9PMT基板用 | 1 | |